



Guia ràpida d'ús de la centraleta Alcatel OmniPCX Office

- **Per obtenir línia exterior:** marcar **0** abans del número desitjat.
- **Per trucar a l'operadora:** premi **9**.
- **Per efectuar una trucada interna:** teclegi senzillament el número d'extensió.
- **Passar una trucada des d'un terminal analògic:** Premi **R**, i el número d' extensió. Pot penjar i deixar en comunicació la trucada entrant amb la persona a la que li ha passat la trucada, o parlar-hi abans, en penjar quedaran unides la trucada exterior amb l' interior. Si la persona no desitja rebre la trucada externa o no contesta, la podem recuperar prement **R**.
- **Passar una trucada des d'un terminal digital:** Alcatel 4039 (Telèfon Operadora): Teclegi el número d'extensió. Pot penjar i deixar en comunicació la trucada entrant amb la persona a la que li ha passat la trucada, o parlar-hi abans, en penjar quedaran unides la trucada exterior amb l' interior. Si la persona no desitja rebre la trucada externa o no contesta, recuperi-la polsant la tecla junt al text en pantalla **Direct. Ind.**, seguidament apareixerà un text en pantalla amb el número de la trucada retinguda. Polsant la tecla junt al text recuperarem la trucada.
- **Per capturar trucades:** Quan sona un telèfon i vulgui contestar la trucada des d'un altre terminal, despengi i premi la tecla **#**.
- **Quan truqui a una operadora automàtica,** i vulgui accedir a les opcions que proposa, premi la tecla ***** abans de la tecla de número d'opció. Només es aplicable quan truqui des d'un terminal específic Alcatel.
- **Activar la bústia de veu de forma manual:**
 - Per activar-la: Premi **F1**, i seguidament la clau d' operadora. Si no se n' ha especificat una altra, per defecte és **HELP1954**.
 - Per desactivar-la: El mateix procediment: **F1** seguit de la clau.
- **Per escoltar els missatges emmagatzemats a la bústia de veu:** (Des d'un terminal digital Alcatel 4039)
 - Premi la tecla il·luminada del sobre. Introdueixi la clau d' operadora. Apareixerà a la pantalla un resum del missatges rebuts: Missatges a la bústia general, missatges a la bústia particular d' aquella extensió, i missatges de text (trucades perdudes sense missatge). Accedeixi a la bústia general prement la tecla junt al text a la pantalla **BuzGen**. Li sol·licitarà la clau d' operadora, **HELP1954**, i la pantalla mostrarà els missatges nous i els emmagatzemats. Premi la tecla **Mensj** i entrarà al menú per escoltar, revisar i suprimir missatges. El límit de durada de cada missatge és per defecte de 2 minuts, fins a un total de 2 hores de capacitat. (Per exemple, 120 missatges d' un minut.) La pantalla mostrarà els missatges, pot

accedir mitjançant les tecles esquerra i dreta de les fletxes de navegació. Les tecles **Reprod** i **Suprim** permeten reproduir o suprimir el missatge que mostra la pantalla.

- **Informacio de Contacte de Radifon:**

- **Per atencio comercial:**

- 973 24 44 04 (Opcio 4 + Opcio 2), 973 24 44 08 (Num. Directe), 609 24 44 8

- info@radifon.com

- **Per atencio técnica:**

- 973 24 44 04 (opcio 4 + Opcio 1)

- sat@radifon.com